

HAND UNIT

IC No.	PIN No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
IC201	STBY	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	–	3.7	OSC	OSC	–	3.7	–	3.7	–	–	–	–	–	–	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	–	2.7	3.8	3.8	≈	–	3.6
	TEL	3.7	3.7	3.7	3.7	–	–	3.7	OSC	OSC	–	–	3.7	–	3.7	3.7	–	PU	3.7	3.7	–	–	3.7	–	3.7	3.7	–	2.6	3.7	3.7	≈	0.7	3.5
		33	34	35	36	37	3.8	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	STBY	–	–	3.8	–	3.8	–	–	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	–	–	–	–	–	–	–	3.8	3.8	–	–	–	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	–	3.8
	TEL	1.2	–	3.7	0.1	3.7	–	–	–	3.7	3.7	3.7	3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7	–	–	–	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	–	0.2

IC No.	PIN No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
IC202	STBY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TEL	1.9	1.9	1.9	0.6	1.9	1.9	1.9	3.7	–	≈	–	1.9	3.7	1.9	1.9	3.7	3.7	1.8	1.9	1.9	0.6	1.9	1.9	1.9

IC No.	PIN No.	1	2	3	4	5	6	7	8
IC203	STBY	–	3.6	PU	–	3.8	0.7	1.5	3.7
	TEL	0.2	3.3	PU	–	3.7	0.7	1.5	3.7

IC No.	PIN No.	1	2	3	4	5	6	7	8
IC205	STBY	–	–	–	–	–	–	–	–
	TEL	1.9	1.9	1.9	–	1.9	1.9	1.9	3.7

IC No.	PIN No.	1	2	3	4	5	6	7	8
IC204	STBY	–	–	–	–	3.8	–	–	3.8
	TEL	–	–	–	–	3.7	–	–	3.7

※ PU = PULSE

IC No.	PIN No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IC206	STBY	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TEL	1.9	1.9	1.9	3.7	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	–	1.9	1.9	1.9

TR No.	Q201		Q202		Q203		Q204		Q205		Q206		Q207		Q301	
PIN	STBY	TEL	STBY	TEL	STBY	TEL	STBY	TEL	STBY	TEL	STBY	TEL	STBY	TEL	STBY	TEL
B	3.8	3.1	–	3.5	0.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.1	3.7	3.0	–	3.0
C	–	3.8	3.8	3.7	–	–	–	–	–	–	3.8	3.7	–	3.7	3.8	3.7
E	3.8	3.8	–	–	–	–	3.8	3.7	3.8	3.7	3.8	3.7	3.8	3.7	1.5	3.7

Список схем и условия их приобретения http://www.chat.ru/~micar
List schemes and conditions of reception http://schematics.bizland.com

BASE UNIT

IC No.	PIN No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
IC601	STBY	2.5	2.5	2.5	0.7	2.5	2.5	2.5	5.0	–	≈	–	2.5	4.9	2.5	2.5	0.7	0.4	2.5	2.5	2.5	0.6	2.5	2.5	2.5
	TEL	2.5	2.5	2.5	0.5	2.5	2.5	2.5	4.9	–	4.6	–	2.5	4.9	2.5	2.5	5.0	5.0	2.5	2.5	2.5	0.6	2.5	2.5	2.5

IC No.	PIN No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IC602	STBY	2.5	2.5	2.5	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	–	2.5	2.5	2.5

IC No.	PIN No.	1	2	3	4	5	6	7	8
IC603	INT	–	2.1	2.1	2.1	2.1	4.9	–	2.1

IC No.	PIN No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
IC604	STBY	–	–	4.9	–	–	2.1	2.1	4.6	–	4.9	–	–	–	–	–	–	–	4.3	1.8	4.3	4.3	4.3	–	5.0
	HAND FREE	2.1	2.2	1.9	2.2	2.0	2.2	2.2	–	–	1.8	2.2	2.0	–	2.2	2.2	2.2	2.2	–	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	4.9

IC No.	PIN No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
IC701	STBY	4.9	4.9	4.9	≈	–	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	–	4.9	–	5.0	4.9	4.9	4.9	–	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	–	5.0	4.9	4.9	5.0	5.0
		33	34	35	36	37	3.8	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	STBY	4.9	–	–	5.0	–	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	–	4.0	OSC	OSC	5.0	5.0	4.9	4.9	4.7	4.9	–	–	–	–	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	–	–

IC No.	PIN No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IC702	STBY	5.0	5.0	–	4.9	4.9	4.9	–	–	5.0	4.9	–	4.9	4.9	4.9	4.9	–	–	–

IC No.	PIN No.	1	2	3	4	5	6	7	8
IC705	STBY	–	–	–	–	5.0	–	–	5.0

IC No.	PIN No.	1	2	3
IC706	STBY	14.4	–	5.0

TR No.	Q601		Q602		Q603		Q604		Q605		Q701	Q702	Q703	Q705		Q706		Q707		Q709		Q711
PIN	STBY	TEL	STBY	TEL	STBY	TEL	STBY	TEL	STBY	TEL	STBY	STBY	STBY	STBY	TEL	STBY	TEL	STBY	TEL	STBY	TEL	STBY
B	4.9	4.3	4.9	4.9	–	4.9	4.9	–	4.9	–	0.7	3.7	3.6	1.0	1.0	8.2	8.2	3.5	3.5	5.0	4.2	5.0
C	–	4.9	–	–	–	–	–	–	–	–	2.8	7.0	7.6	–	–	14.3	12.5	–	–	–	4.9	–
E	5.0	5.0	–	–	–	–	5.0	–	–	–	0	3.0	3.0	–	–	7.6	7.6	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0